

ONEBOND MT 200

Leírás

A OneBond MT 200 egy félig kreppelt papír oldószeralapú természetes kaucsuk ragasztóval.

Fizikai tulajdonságok*:

Paraméterek	Eredmény	Egység	Elemzés	Tolerancia
Vastagság	110	µm	Belső	± 15 µm
Támogató súly	55	g/m ²	Belső	± 10%
Ragadósság	2.3	N/cm	ÜGY 4001	≥ 1,9
Stressz megtörése	35	MPa	ÜGY 4004	≥ 30
Szakítószilárdság	6	%	ÜGY 4005	≥ 4
Ragadósság visszagörgetéskor	1	cm	ASTM D3121	≤ 5
Max. üzemi hőmérséklet	60	°C		
Tekercs hossza és szélessége				± 3%

* Standard gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak.

Összetétel

Félig kreppelt papír oldószerbázisú természetes kaucsuk ragasztóval.

Alkalmazás

Maszkolószalag általános festési munkákhoz, legfeljebb 60 °C környezeti hőmérsékleten. Kiváló tapadás, kohézió és szilárdság. Nem hagy maradványokat.

Hogyan kell használni:

Előkészületek: Tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a port és a szennyeződések. A maszkolószalag száraz, tiszta, zsírmentes felületekre tapad a legjobban.

Alkalmazás: Finoman nyomd rá a maszkolószalagot, ügyelve arra, hogy ne legyen egyenetlenség a szalag és a felület között, így a festék nem szívárog ki alóla.

Végül is: Óvatosan és ferdén húzva távolítsd el a maszkolószalagot, mielőtt a festék teljesen megszáradna.

ONEBOND MT 200

Tárolás és kezelés

Javasoljuk, hogy a terméket eredeti csomagolásában, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Belül kell használni
A gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás

Hossz = 45 méter		
Szélesség (mm)	Tekercsenként csomagolás	UPC
19	96	78072769070
24	72	78072769112
30	60	78072769116
36	48	78072769117
48	36	78072769118

Biztonsági aggályok

A OneBond MT 200 nem tartalmaz veszélyes vagy káros összetevőket.

Ügyfél megjegyzés

A termékeink használatára vonatkozó javaslatok és ajánlások a jelen adatlap elkészítésének időpontjában rendelkezésünkre álló legjobb tudásunk szerint készültek. A kezelés során felmerülő gondatlanságokért nem vállalunk felelősséget. A törvények betartásáért, beleértve az ipari tulajdon védelmére vonatkozó törvényeket is, kizárólag termékeink felhasználói felelősek.